

# Waybox Easy

Scheda tecnica

**Tutto ciò di cui hai bisogno per un'esperienza di ricarica smart e intuitiva, al nostro prezzo più vantaggioso**

Enel X Way Waybox™ Easy è un prodotto innovativo che mira a rendere le soluzioni di mobilità sostenibili sempre più accessibili in tutto il mondo.

Con Enel X Way Waybox™ Easy puoi facilmente ricaricare qualsiasi veicolo fino a 22 kW, grazie ad una stazione di ricarica dal design distintivo e dotata di tutte le caratteristiche di sicurezza e connettività di cui hai bisogno.

Grazie a Waybox Easy hai accesso a innovativi servizi per ricaricare in modo intelligente e sempre più conveniente.



## Perché Enel X Way Waybox™?

### Connessa

Grazie all'integrazione con l'app mobile di Enel X Way e con le nostre dashboard web, gestisci in modo facile le sessioni di ricarica, i report di utilizzo e tanto altro.

### Sicura

Enel X Way Waybox™ è certificata per la resistenza all'acqua e alla polvere, consentendoti una ricarica sicura in spazi interno e all'esterno.

### Smart

Accedi alle funzionalità di Smart Charging per ricaricare il tuo veicolo in modo efficiente e conveniente, come la ricarica programmata.

### Monitorata

Assistenza tecnica da remoto disponibile 24/7 con tempi di risposta rapidi.

## Specifiche

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tensione in ingresso</b>                    | > | 230 VAC (Monofase)  |
|  | > | 400 VAC (Trifase)   |
| <b>Connessione alla rete</b>                   | > | TN, TT, IT (solo per monofase)  |
| <b>Potenza</b>                                 | > | Fino a 7.4 kW, 32A, monofase  |
|  | > | Fino a 22 kW, 32A, Trifase  |
| <b>Output di ricarica</b>                      | > | Tipo 2  |
|  | > | Connettore Tipo 2 (versione cavo integrato); 5m   |
| <b>Modo di ricarica</b>                        | > | Modo 3  |
| <b>Temperatura operativa</b>                   | > | Da -25°C a +50°C  |
| <b>Accuratezza</b>                             | > | Accuratezza delle rilevazioni: 2%   |
| <b>Protezioni</b>                              | > | DC fault detector interno (oltre 6mA)   |
|  | > | Necessari interruttore differenziale e magnetotermico da installare all'esterno   |
| <b>Dimensioni e peso</b>                       | > | 153mm x 180mm x 421mm   |
|  | > | 5 kg per la versione presa; 10 kg per la versione cavo integrato  |
| <b>Meccanica</b>                               | > | IP55; IK08  |
| <b>LED</b>                                     | > | LED dinamici che comunicano lo stato della stazione di ricarica   |
| <b>Connettività</b>                            | > | WiFi 2.4 Ghz  |
| <b>Firmware e protocolli</b>                   | > | La Enel X Way Waybox™ viene costantemente aggiornata da remoto  |
|  | > | Archiviazione dei dati di ricarica online ed offline  |
| <b>Modalità di ricarica</b>                    | > | Modalità UnlockToCharge: autorizzazione delle sessioni di ricarica tramite app Enel X Way   |
|  | > | Modalità Connect&Charge: avvio delle sessioni di ricarica tramite il semplice collegamento del veicolo alla Enel X Way Waybox™  |
| <b>App Enel X Way</b>                          | > | Attraverso l'app di Enel X Way è possibile configurare il livello di potenza della Waybox, monitorare e ricevere notifiche sulle sessioni di ricarica, impostare ricariche programmate e altro ancora   |
| <b>Servizi aggiuntivi per clienti business</b> | > | Attraverso le nostre dashboard web è possibile gestire ricariche multiple, monitorare le informazioni di ricarica in tempo reale e tanto altro. In caso di installazioni di più Waybox nello stesso sito, puoi usufruire della gestione dinamica della potenza. Per maggiori dettagli fai riferimento alle nostre soluzioni per clienti business. |
| <b>Standard e Certificazioni</b>               | > | IEC 61851-1   |
|  | > | Marchio CE  |
|  | > | Certificazione RED  |